

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

**: Auto**

زمان مورد نظر خود را از 1 تا 10 دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها ، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

**: Manual**

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تممیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



۵

1 STAIRWAY TIMER ver:9701

**تذکر:** اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

**توجه:** برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
هاوژن 50W عدد ۷۰	لامپ کم مصرف 20W عدد ۸	فلورسنت 80W عدد ۳۰	3500 W	3500 W

**معرفی دستگاه**

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

**ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج**

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL: وصل رله
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

۶

۲



**احترام به مشتری وظیفه ماست.**

**۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:**

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برجسب دستگاه بیش از ۳ سال سیری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برجسب دستگاه

محمولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا  
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور  
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور  
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015  
از موسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- ابعاد کوچک

**مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج**

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در دما : +65°C .. -20°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0
- خروجی: رله 16A

۷

۳

محمولات شیوا امواج مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور  
برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید.


**خدمات پشتیبانی شیوا امواج**

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)  
شماره های بخش بازرگانی: ۰۵-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱)  
فکس: ۳۵۷۲۳۴۰۰ (۰۳۱)  
ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری  
E.mail: [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.  
پاسخگوی فنی مجازی: 00 98 913 403 43 51

**راهنمای نصب و بهره برداری**

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.



۸

۴